

EDIUS[®] 8

EDIT ANYTHING. FAST.

リリースノート

Software Version 8.53b3262 (2018 年 3 月版)

Windows 7 でご利用になる場合の重要なお知らせ

EDIUS 8 ではビデオ編集用ハードウェアのドライバーインストールに SHA-2 ハッシュアルゴリズムの証明書を使用しています。

対象ビデオ編集ハードウェア

- HDSPARK
- STORM MOBILE
- 当社製ビデオ編集ハードウェアを搭載するターンキーワークステーション (HDWS/REXCEED シリーズ)
*ご利用になる OS が Windows 8/8.1/10 の場合や、サードパーティー製ハードウェアを使用する場合は該当しません。

Windows 7 で SHA-2 ハッシュアルゴリズムを使用するためには、EDIUS のインストールを実行する前に、以下のいずれかの方法で Windows を更新してください(以前のアップデートにて更新済みの場合はこの作業は不要です)。

●ソフトウェアパッケージ版の EDIUS をお使いの場合

Windows Update による更新 (推奨)

Windows Update を実行して適用可能なすべての更新を適用してください。Windows Update の完了後、Windows を再起動して、EDIUS のインストールを行ってください。

セキュリティ更新プログラムの適用

EDIUS をインストールしている PC がオフライン環境の場合は、マイクロソフト社のダウンロードセンターよりセキュリティ更新プログラムをダウンロード、インストールしてください。これらの更新プログラムは以下の番号順にインストールしてください。

1. [Windows 7 for x64-Based Systems 用セキュリティ更新プログラム \(KB3035131\)](#)
2. [Windows 7 for x64-Based Systems 用セキュリティ更新プログラム \(KB3033929\)](#)

●当社製 HDWS/REXCEED シリーズをお使いの場合

セキュリティ更新プログラムの適用

マイクロソフト社のダウンロードセンターよりセキュリティ更新プログラムをダウンロード、インストールしてください。これらの更新プログラムは以下の番号順にインストールしてください。

1. [Windows 7 for x64-Based Systems 用セキュリティ更新プログラム \(KB3035131\)](#)
2. [Windows 7 for x64-Based Systems 用セキュリティ更新プログラム \(KB3033929\)](#)

更新履歴

本バージョンにて以下の不具合を修正・改善しました。

EDIUS

- 32bit 整数形式の LPCM 音声を持つ MOV クリップのインポートをサポート。
- 不正なアンシラリーダーデータを含む映像を SDI 出力すると映像が乱れる (Storm 3G/Elite の SDI 出力のみ) (SFDC00598882)。
- ラウドネス計測中に EDIUS がフリーズする (EDIUS Workgroup のみ) (SFDC00590801)。
- EDIUS 8.30 以前でプロキシ生成したプロジェクトを読み込むと、生成されたファイルを使用してプロキシ編集を行えない。
- FCP XML をインポートすると、特定のタイムライントラックが選択できない。
- ProRes クリップがインポートできない (SFDC00610167)。
- EDIUS タイムラインでエフェクトのキーヤーが分割されない (SFDC00610447)。
- タイムラインシーケンスを閉じるとタイムラインレンダリングファイルが削除される (SFDC00610455)。
- シーケンスを構成するクリップをオフラインクリップとして認識する (SFDC00607343)。
- Bin 情報ファイル(.ezb) をインポートすると不要なタイムラインシーケンスが開く (SFDC00612439)。
- タイムコードジャンプを実行すると「引数が違います」エラーが発生する (SFDC00616122)。
- プレーヤーでクリップをスクラブすると EDIUS がフリーズする (SFDC00615725)。
- プロジェクトを開き直すと、調整したタイムライントラックの内容(トラックの高さなど)が初期化される (SFDC00618310, 00618570)。

既知の不具合

EDIUS

プライマリーカラーコレクションで黒レベルが変化する

変換基準にディスプレイライトを選択して、HDR ガンマから SDR ガンマへ変換すると、黒レベルがわずかに変化する。

プロキシサイズ設定がベースバンドキャプチャ時に動作しない

ベースバンドキャプチャ用のデバイスプリセットを作成時に「ハイレゾとプロキシ」を選択した際、キャプチャ時に作成されるプロキシファイルが常に中サイズ(960x540)になる。

特定環境で MPEG2 ファイルのエクスポート中に EDIUS の動作が遅くなる

GPU がプライマリーカラーコレクションで動作し、かつ当該エフェクトが適用されたタイムラインを MPEG2 ファイルへエクスポートすると EDIUS の動作が遅くなる。

暫定回避策として、システム設定 > エフェクト > カラーコレクション > プライマリーカラーコレクション を開き、表示されている GPU のチェックを外してください。

特定フォント使用時にクイックタイターで縦書きタイトルが作成できない

ETL2 フォーマットでタイトルを作成する際、メイリオフォントを使用すると縦書きタイトルが作成できない。

クイックタイターで中揃え・下揃えができない

ETL2 フォーマットで縦書きタイトルを作成する際、テキストの中揃え、下揃えができない。

クイックタイターの動作が緩慢になる

ETL2 フォーマットでタイトル作成作業を行うと、クイックタイターの動作が緩慢になる。

クイックタイターに関する不具合につきましては、暫定回避策として ETL フォーマットでタイトルの作成を行って

ださい。

Mync

特定静止画をプレビュー時の画質が低い

フレームサイズが小さい静止画をプレビューする際の画質が低くなる。

ストーリーボードの音声ボリュームが EDIUS で反映されない

Mync でエクスポートした FCP XML を EDIUS でインポートすると、音声ボリュームの調整内容が反映されない。

FTP アップロードが中止できない

複数のクリップを FTP アップロードすると、転送が中止できない。

制限事項

QuickTime for Windows のアンインストールによる対応フォーマットの制限

QuickTime for Windows をアンインストールした場合は、下記フォーマットのファイルが取り扱えなくなります。

静止画: Flash Pix, JPEG2000, Mac Pict, QuickTime Image

動画 (MOV): M4V および他のコーデックの MOV ファイル

動画 (MOV): 3GP, 3G2 (エクスポートのみ)

音声: MOV (Linear PCM, AAC を除く), QuickTime Audio

これらのファイルを取り扱う必要がある場合は、[EDIUSWORLD.COM FAQ ページ](http://EDIUSWORLD.COM)をご覧ください。QuickTime Essentials をインストールしてください。

AAF ファイルの出力

QuickTime for Windows をアンインストールした場合は、AAF ファイルの出力時に H.264 MOV 形式でビデオを出力することができません。代わりに Grass Valley HQ AVI を選択して出力してください。