

T2™ 4K Series

DIGITAL RECORDER/PLAYER

リリースノート

Software Version 3.2.1.1224 (2020 年 2 月)

使用上の注意事項

VGA ディスプレイの接続について

VGA ディスプレイを本機に接続する場合は、本機の電源がオフの状態で行ってください。電源が入っている状態でディスプレイの接続、もしくは取り外しを行うと本機が再起動するおそれがあります。

USB 機器の接続について

本機の録画、もしくは再生中に USB 機器を接続したり、取り外したりしないでください。録画、もしくは再生中の映像・音声途切れるおそれがあります。

外部ストレージ機器へのエクスポートについて

本機に USB ハードディスクなどを接続してファイルエクスポートする際は、接続する機器が NTFS でフォーマットされていることをご確認ください。FAT32 でフォーマットされている場合、本機は 4GB 以上のファイルを接続した機器にエクスポートすることができません(警告メッセージが表示されます)。接続する機器が FAT32 でフォーマットされている場合は、他のパソコンへ接続して NTFS でフォーマットするか、ファイルシステムを NTFS へ変換してください。また、HPFS (Macintosh でフォーマットされたディスク) や、Linux 等でフォーマットされたディスクは使用できません。

ウイルスソフトウェアのインストールについて

本機にアンチウイルスソフトウェアをインストールしないでください。アンチウイルスソフトウェアをインストールするとディスクアクセスなどのパフォーマンスが下がるため、録画・再生が停止したりコマ落ちが発生するおそれがあります。また、本機に USB メモリやハードディスクを接続する場合は、PC を使用してあらかじめそれらがウイルスに感染していないことを確認してから本機に接続してください。

機能追加

- T2 4K Plus シリーズで P2 チャンネルでの EtoE をサポート。

更新履歴

以下の不具合を修正・改善しました。

- 4K (DCI/QFHD) 映像を Quad 3G-SDI (Level B) で出力すると、黒い線状ノイズが表示される。
- H.264 MP4 などのクリップをブラウズすると T2 Command Center が強制終了する。
- エクスポート中のクリップにマーカーを追加すると、エクスポートが完了したクリップに追加したマーカーが反映されない。
- プレイヤーチャンネルの OSD の設定が、別の映像モニター出力の OSD の設定に影響する。
- 録画中の MXF クリップをエクスポートすると、GV HQX MXF にトランスコードされる。

対応フォーマット詳細

10bit ビデオレコーディング

対応フォーマット	<ul style="list-style-type: none">● Grass Valley HQX AVI (4K, HD, SD)● Grass Valley HQX MXF (4K, HD, SD)● Apple ProRes 422 (HD, SD)
ビデオレコーディングと併用して使用可能な出力端子数	<ul style="list-style-type: none">● Grass Valley HQX AVI: 2 out● Grass Valley HQX MXF: 2 out● Apple ProRes 422: 1 out

Avid DNxHD MXF ビデオレコーディング

Avid DNxHD MXF (200, 145, 100, 36)が使用可能。

Apple ProRes 422 MXF ビデオレコーディング

Apple ProRes 422 MXF フォーマットでのビデオレコーディングをサポート。

Apple ProRes 422 MOV/MXF ファイル変換

プレイリスト、もしくは Grass Valley HQX AVI ファイルからの変換時に選択可能(4K/HD のみ対応)。